GARRY

KULLANIM TALİMATI • TR

Fue Punch ve Long Hair Fue Punch

Foliküler ünite ekstraksiyonunda (FUE) kullanılan içi boş, ince cidarlı kesici aletler.

- Non-Steril Teslim
- 134 °C'de Buhar Sterilizasyonu



FUE PUNCH
PCH SERİSİ



LONG HAIR FUE PUNCH
LPCH SERİSİ

01

Ürün tanımı

ÜRÜN AİLESİ	SİPARİŞ KODU SERİSİ	ÖLÇÜLER	TESLİM ŞEKLİ
Fue Punch	PCH serisi	İç çap Ø 0,6, 0,65, 0,7, 0,75, 0,8, 0,85 ve 0,9 mm; çalışma boyu 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 ve 5,0 mm; 35 sipariş kodu	Non-steril olarak teslim edilir
Long Hair Fue Punch	LPCH serisi	İç çap Ø 0,8, 0,85 ve 0,9 mm; çalışma boyu 4,0 mm; 3 sipariş kodu	Non-steril olarak teslim edilir

Punch için belirtilen çap, iç çaptır. İç çapı ve çalışma boyunu, ürün etiketinde yazan sipariş kodu belirler. Kullanmadan önce kodu kontrol edin; uygulayıcının değerlendirmesi olmadan yerine başka bir ölçü kullanmayın. Tüm ölçüler ve sipariş kodları Bölüm 02'de yer alır.

Malzeme: Japon çeliğinden (Garry J-Steel) üretilmiştir.

Kesici uç: Fue Punch'ın kesici ucu tüm ölçülerde tırtıklıdır. Long Hair Fue Punch'ın kesici ucu ise uzun saça göre tasarlanmıştır.

02

Ölçüler ve sipariş kodları

Her ölçünün kendi sipariş kodu vardır. Fue Punch tablosunda satırlar iç çapı, sütunlar çalışma boyunu gösterir.

Fue Punch

	ÇALIŞMA BOYU				
İÇ ÇAP	2,5 mm	3,0 mm	3,5 mm	4,0 mm	5,0 mm
Ø 0,6 mm	PCH-060-25	PCH-060-30	PCH-060-35	PCH-060-40	PCH-060-50
Ø 0,65 mm	PCH-065-25	PCH-065-30	PCH-065-35	PCH-065-40	PCH-065-50
Ø 0,7 mm	PCH-070-25	PCH-070-30	PCH-070-35	PCH-070-40	PCH-070-50
Ø 0,75 mm	PCH-075-25	PCH-075-30	PCH-075-35	PCH-075-40	PCH-075-50
Ø 0,8 mm	PCH-080-25	PCH-080-30	PCH-080-35	PCH-080-40	PCH-080-50
Ø 0,85 mm	PCH-085-25	PCH-085-30	PCH-085-35	PCH-085-40	PCH-085-50
Ø 0,9 mm	PCH-090-25	PCH-090-30	PCH-090-35	PCH-090-40	PCH-090-50

Long Hair Fue Punch

İÇ ÇAP	ÇALIŞMA BOYU	SİPARİŞ KODU
Ø 0,8 mm	4,0 mm	LPCH-080-40
Ø 0,85 mm	4,0 mm	LPCH-085-40
Ø 0,9 mm	4,0 mm	LPCH-090-40

ÖRNEK

PCH - **080** - **35**

Sipariş kodu serisi

İç çap
Ø 0,8 mm

Çalışma boyu
3,5 mm

PCH ve LPCH kodlarında ortadaki rakam grubu iç çapı milimetrenin yüzde biri, son grup ise çalışma boyunu milimetrenin onda biri cinsinden verir. Örneğin PCH-080-35, iç çapı Ø 0,8 mm ve çalışma boyu 3,5 mm olan punch'tır. Her sipariş kodunu ürün etiketinden doğrulayın.

03

Kullanım amacı

GARRY Fue Punch, foliküler ünite ekstraksiyonunda (FUE) donör bölgedeki foliküler ünitenin çevresindeki dokuyu kesmek için tasarlanmış, içi boş ve ince cidarlı bir kesici alettir. Böylece ünite çevresinden ayrılır ve saç ekimi için alınabilir.

GARRY Long Hair Fue Punch, tıraşsız veya uzun saçla yapılan FUE ekstraksiyonu için tasarlanmıştır; eksizyon sırasında kıl gövdesi punch lümeninin içinde bütün olarak kalır.

04

Hedef kullanıcılar

FUE aletlerini, steril çalışma tekniğini ve uyumlu manuel tutucuyu veya motorlu el aletini tanıyan, eğitimli ve yetkin saç ekimi profesyonellerinin kullanımı içindir. Alet; klinik eğitimin ve uygulayıcının hastaya göre ölçü ve teknik seçme kararının yerini tutmaz.

05

Uyarılar ve önlemler

- ⚠ Alet non-steril olarak teslim edilir. İlk kullanımdan önce ve hastalar arasında temizleyip sterilize edin.
- ⚠ Kesici kenar keskindir. Aleti uygun koruyucu ekipmanla tutun; kesici kenarı ellerden, sert yüzeylerden ve diğer aletlerden uzak tutun.
- ⚠ Yalnızca seçtiğiniz punch ile uyumlu olduğu doğrulanmış bir tutucu veya el aleti kullanın. Kullanmadan önce punch'ı bu ekipmanın talimatına göre sabitleyin.
- ⚠ Punch'ı zorlamayın, bükmeyin; kaldıraç veya sonda gibi kullanmayın. Kesici kenara zarar verebilecek darbe ve temaslardan kaçının.
- ⚠ Lümeni tıkalı, kesici kenarı çentikli veya aşınmış, üzerinde gözle görülür korozyon, deformasyon ya da başka bir hasar bulunan punch'ı kullanmayın. Böyle bir punch'ı kullanımdan kaldırın; yeniden bilemeyin ve üzerinde değişiklik yapmayın.
- ⚠ Çeliğe serum fizyolojik ve klor içeren temizlik maddeleri temas ettirmeyin. Lümeni tel veya fırçayla temizlemeyin; içinden sıvı geçirerek temizleyin.

06

Kullanım talimatı

1. Ürün ailesini, sipariş kodunu, iç çapı ve çalışma boyunu kontrol edin. Ambalajı açmadan veya punch'ı takmadan önce temiz, sterilize edilmiş, kuru ve hasarsız olduğundan emin olun.
2. Punch'ı uyumlu bir manuel tutucuya veya motorlu el aletine, bu ekipmanın talimatına göre takın. Yerine sağlam oturduğundan emin olun.
3. Punch ölçüsünü yetkin uygulayıcı seçer ve FUE işlemini kliniğin onaylı protokolüne göre yapar. Long Hair Fue Punch ile çalışırken, eksizyon sırasında kıl gövdesini lümenin içinde koruyan tekniği kullanın.
4. Kullanımdan sonra aleti kontamine ve kesici alet olarak ele alın. Kullanım alanında bekletmeden durulayın ve yeniden işleme sürecini gecikmeden başlatın.

07

Temizlik ve yeniden işleme

Aleti sterilizasyondan önce, kurumunuzun valide edilmiş yeniden işleme prosedürüne ve deterjan ile ekipman üreticilerinin talimatlarına göre temizleyin. Bekletmeden durulayın, ultrasonik temizlikte nötr pH'lı deterjan kullanın, lümeni içinden sıvı geçirerek temizleyin ve aleti tamamen kurutun.

1. Kullanım alanında, el aletinin talimatı gerektiriyorsa punch'ı el aletinden çıkarın. Kan ve doku kalıntıları kurumadan lümeni suyla yıkayın.
2. Valide edilmiş bir yöntemle elle, ultrasonik cihazda veya yıkayıcı dezenfektörde temizleyin. Ultrasonik temizlikte cerrahi çeliğe ve ultrasonik cihaza uygun, nötr pH'lı bir deterjan kullanın. Seyreltme oranı, su sıcaklığı ve temas süresi için deterjanın etiketindeki bilgilere uyun.
3. Temizlik sıvısının lümenden rahatça geçtiğinden emin olun. Lümenin içinde tel veya fırça kullanmayın. Serum fizyolojik ve klor içeren maddeler kullanmayın.
4. Kurumunuzun valide edilmiş prosesinde tanımlanan kalitedeki suyla iyice durulayın. Dış yüzeyi ve lümeni yeterli ışık altında inceleyin. Kir veya kalıntı kaldıysa temizliği tekrarlayın.
5. Aleti tamamen kurutun. Elinizde tutarken kesici kenarı koruyun; temiz ve kuru punch'ı valide edilmiş, uygun bir sterilizasyon tepsisine veya kabına yerleştirin.

08

Sterilizasyon

134 °C
BUHAR STERİLİZASYONU

Punch non-steril olarak teslim edilir. Temizledikten sonra, ilk kullanımdan önce ve kullanımlar arasında 134 °C'de buharla sterilize edin. Punch lümenli bir alet olduğundan, kurumunuzun valide edilmiş prosesi buna uygunsa valide edilmiş ön vakumlu (dinamik hava tahliyeli) bir döngü kullanın.

Sterilizasyon ve kurutma sürelerini, sterilizatör üreticisinin talimatına ve kurumunuzun punch ile ambalajı için valide ettiği prosese göre ayarlayın. Kutuyu veya tepsiyi, buhar her yere ulaşacak ve su süzülecek şekilde yükleyin; kurumunuzun döngü izleme ve yük onayı prosedürlerine uyun.

09

Kontrol, saklama ve kullanım ömrü

Her kullanımdan önce kesici kenarı, dış yüzeyi ve lümeni kontrol edin. Belirli bir kullanım sayısı sınırı tanımlanmamıştır; kullanım ömrü aletin durumuna ve yeniden işleme koşullarına bağlıdır. Kenar aşınmış veya hasar görmüşse, lümen tıkanmışsa ya da korozyon veya deformasyon görülüyorsa punch'ı kullanımdan kaldırın. Yeniden bilemeyin ve üzerinde değişiklik yapmayın.

Sterilizasyondan sonra aleti, kullanılacağı ana kadar valide edilmiş steril bariyerin veya kabın içinde tutun. Temiz ve kuru aletleri kullanımlar arasında, kutunun talimatına ve kurum politikasına uygun olarak, ürünle birlikte verilen otoklavlanabilir kutuda saklayın. Hasarlı veya kullanımdan kaldırılmış kesici aleti, kurumunuzun kesici-delici alet ve kontamine atık prosedürlerine göre bertaraf edin.

10

Sorular ve olumsuz olay bildirimi

Bu talimatta yanıtını bulamadığınız kullanım, temizlik ve sterilizasyon sorularınızı Garry Medical yazılı olarak yanıtlar. Sorunuzu, sipariş kodunu belirterek info@garrymedical.com adresine gönderin.

Aletle ilgili yaşanan her ciddi olumsuz olayı Garry Medical'a ve bulunduğunuz ülkenin yetkili otoritesine bildirin.

11

Marka ve firma bilgileri

MARKA	Garry
YETKİLİ FİRMA	Garry Medikal İthalat İhracat Limited Şirketi
ADRES	Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. Tekstilkent A5 Blok No:10 Ap./1B03 Esenler, İstanbul / Türkiye
İLETİŞİM	info@garrymedical.com | +90 212 909 03 45



GARRY

Saç ekimi için hassas aletler

info@garrymedical.com • +90 212 909 03 45 • garrymedical.com